

JQ 56 МИНИ АЛАРАМА С ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР *N° 015420*

JQ 56 представлява високочувствителен детектор на движение с широк обхват, удобен, сигурен и

практичен. Има два режима на работа – гонг “**CHIME**” и аларма “**ALARM**”. Малките му размери и лесния

монтаж дават възможност за широко приложение.

Възможности:

- охрана **ALARM**
- сигнализиране **CHIME**
- изключен **OFF**
- захранване от батерия

-

Технически характеристики:

- обхват: 110 °
- разстояние: 8 m (max)
- захранващо напрежение: DC 9V
- влажност: < 93%
- времезакъснение: >10sec (в режим **ALARM**)
- скорост на засечения обект: 0,6~1,5m/s
- сила на звука: >80 db
- ток: 70 µA

Монтаж:

- избягвайте монтаж близо до отоплителни уреди или вентилационни отвори
- свалете капачето и поставете 9V батерия
- затворете капачето, монтирайте или поставете на желаното от вас място
- изчакайте 30 секунди

-

Използване:

- ако желаете да използвате мини алармата за охрана поставете ключа на положение “**ALARM**”
“ - при този режим, когато движещ се човек попадне в обхвата на сензора ще бъде възпроизведен силен звуков сигнал с продължителност ~ 10sec

затворете капачето, монтирайте или поставете на желаното от вас място

- изчакайте 30 секунди

Използване:

- ако желаете да използвате мини алармата за охрана поставете ключа на положение **"ALARM"** - при този режим, когато движещ се човек попадне в обхвата на сензора ще бъде възпроизведен силен звуков сигнал с продължителност ~ 10sec
- ако желаете да ползвате мини алармата като гонг, поставете ключа на положение **"CHIME"** - при този режим, когато движещ се човек попадне в обхвата на сензора ще бъде възпроизведен тих двоен сигнал
- при положение **"OFF"** уреда е изключен

Внимание:

- пазете лещата на сензора от удар с твърд предмет и от замърсяване
- пазете мини алармата от силна слънчева светлина и висока влажност
- не монтирайте над печки или отоплителни уреди
- препоръчва се да извадите батерията ако мини алармата няма да се използва за по-дълъг период от време

JQ 56 не е класическа аларма. Нейното предназначение е да Ви информира за движение в зоната на инфрачервения сензор но не и да гарантира абсолютна сигурност.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1

тел.: 952-51-44

София, бул. "Прага" 22

тел: 851-05-05

Пловдив, ул. "Самара" 20

тел.: 96-23-16

Варна, ул. "Поп Харитон" 10

тел.: 60-04-24

Русе, бул. "Съединение" 37

тел.: 83-60-75

Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113

тел.: 62-45-52

Плевен, ул. "Д. Константинов" 23

тел.: 82-28-22

Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97

тел.: 84-22-00

В.Търново ,ул.Мармарлийска 35

тел: 67-03-62