

Уважаеми Клиенти,

Вие сте закупили автомобилен регистратор от ново поколение.

Gebite 660 разполага с качествен широкоъгълен обектив и бърз двуйдрен процесор позволяващи запис с реална резолюция 1920x1080 пиксела при 24 кадъра в секунда.

Има и вграден G-сензор, който заключва записа при регистриране на рязко спиране или удар.

Възможно стартиране на запис при регистриране на движение или при рвгистриране на звук (паркинг режим).

Работи с карти до 32GB, което гарантира непрекъснат запис с висока резолюция до 3 часа.



Моля, запознайте се с инструкциите за ползване и ги спазвайте.

Повреда причинена от неспазване на инструкциите не се приема за гаранционна.

Технически данни:

Дисплей:	3.0 inch LCD
Резолюция:	1920 x 1080 pixels
Процесор:	2 core Allwinner
TF-SD Card:	до 32GB (не е включена)
Voltage:	DC 5.0V
Battery:	3.7V Li-Polymer Battery
Functions:	запис върху запис, Запис при движение, G-Sensor, Микрофон, Нощен режим, WDR режим
Размери:	88 x 50 x 9mm
Камера:	12.0MP
Обектив:	160 Degrees

Работа с авторегистратора:

- Поставете micro SD (TF) карта в слота.
- Монтирайте на желаното от вас място (използвайте стойката от комплекта).
- Свържете адаптера от комплекта към авторегистратора и към буксата на автомобилната запалка.
- Устройството започва да записва при завъртане на ключа на положение контакт (индикация за запис е червената мигаща точка).
- При първоначално включване спрете записа с натискане на бутон **OK** и влезте в менюто с натискане на бутон **M**. Тук може да зададете желаните от вас настройки:

MP	Resolution	Резолюция 1080FHD/1080P/720P/480P
R	Loop recording	Продължителност на отделните записи OFF/3 minute/5 minute/10 minute При OFF прави един запис
EU	Exposure	Осветеност/Експозиция -2/+2
MD	Motion Detection	Запис при движение ON/OFF
	Record Audio	Запис на звук във видеофайла ON/OFF
	Date Stamp	Запис на година, месец, ден и час във видеофайла
	G-Sensor	Настройки на G-сензор OFF/Low/Medium/High
	Park Mode	Вкл./изкл. на режим паркинг OFF/Low/Medium/High
	Date/Time	Задаване на дата и час. Задаване на формат година/месец/ден
	Auto Power Off	Автоматично изключване (ако не записва) 1 minute/3 minute
	Beep Sound	Вкл./изкл. на звуков сигнал
	Language	Избор на език
	TV Mode	Режим на HDMI изхода PAL/NTSC
	Frequency	Избор на честота на HDM изхода 50/60Hz
	Format	Форматиране на картата

Default Setting	Възстановяване на фабричните настройки
Power saving mode	Избор на изчакване преди да угасне дисплея OFF/10 second/ 30 Seconds/ 1 minute Ако е OFF дисплея не угасва по време на запис
Lamp setting	Режим на индикатора ON/OFF При ON мига в червено и синьо по време на запис
Version	Показва версията на фирмуеъра

- Режимите на работа на авторегистратора се сменят с кратко натискане на бутон **ON/OFF** (най-горният). При кратко натискане преминавате в режим **Фотоапарат** (снимка се прави с натискане на бутон **OK**. В този режим с бутон **M** може да влезете в режим настройки и да зададете резолюция на снимката 5-12Mpix, ISO светочувствителност 100-400 и др.). При повторно кратко натискане преминавате в режим **Плеър** и може да прегледате снимки и видео. Избирате запис с бутони **<< и >>** а стартирате преглед с бутон **OK**. За да изтриете избран запис натиснете бутон **M** и потвърдете с **OK**.

ВНИМАНИЕ !

- При подаване на захранване или при включване на авторегистратора с бутон ON/OFF той винаги започва запис. За настройки или превключване към друг режим трябва да спрете записа с натискане на бутон **OK**. При спрян запис натиснете **OK** за да започнете нов такъв.

- Автомобилният регистратор има вградена батерия, но тя не е предназначена за запис, а само за запазване на настройките и датата при кратко изключване на захранването. Продължителна работа е възможна само ако е свързан с адаптера от комплекта към буксата на автомобилната запалка ! При опит за ползване на устройството без захранване в рамките на 30 секунди на дисплея се показва информация за изтощена батерия и то изключва. Това не е дефект. Авторегистраторът може да се ползва извън автомобил само ако се захранва от външна USB батерия !

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно

Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда


и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО.

Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на

природните ресурси.

За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната

администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - А. Гаранционният срок за осветителни тела е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.