

ЦИФРОВ ФАЗОМЕР NT-305

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ 133134



Знакът „предупреждение“ показва състояние и/или действие, които могат да представляват опасност за потребителите. Това изисква да обърнете внимание по време на изпълнението на тази операция. Ако неправилно извършвате операцията или не спазвате процедурата, това може да доведе до компрометиране на защитата, осигурена от уреда. Преди да използвате инструмента, Моля, прочетете внимателно това ръководство и обърнете внимание на съответната информация за безопасност.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

NT-305 е джобен тестер за напрежение. Той има новаторска конструкция, гарантираща безопасна и надеждна експлоатация. В предната част има интегрирано фенерче а върхът му може да се използва като отвертка. Идеален инструмент за бърза проверка за наличие на напрежение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте инструмента в строго съответствие с правилата за безопасност работа с уреди захранвани от електрическо напрежение.
- Преди да използвате проверете корпуса за дефекти по пластмасовите части.
- Ако инструментът не работи правилно или е повреден, Моля, не го използвайте.
- Уредът трябва да се използва в съответствие с определената категория за измерване или максимална стойност на напрежение (в случая 250VAC).
- При работа с фазомера трябва да се носи защитно облекло и подходящи обувки с адекватна изолираща подметка.
- При измерване, Моля, **НЕ ПОСТАВЯЙТЕ** пръстите върху металния връх на тестера.

ТЕСТВАНЕ за НАПРЕЖЕНИЕ и НЕПРЕКЪСНАТОСТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ на ФАЗА и НУЛА.

- При първото ползване изтеглете изолиращата лентичка, стърчаща от отделението за батериите.

- **БЕЗКОНТАКТЕН ТЕСТ:** Сложете пръст върху, черната контактна пластина **Induction Test** и с металния връх на тестера докоснете изоляцията на проводник. Ако в лявата част на дисплея се появи символ за високо напрежение „МЪЛНИЯ“, това означава, че проводникът е под напрежение. Ако не се появи символ „МЪЛНИЯ“, проводникът не е под напрежение.

- **ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ:** Сложете пръст върху, черната контактна пластина **Voltage Continuity Test** и допрете върха на тестера единия край на тестваната верига (не трябва да има напрежение), а с пръст на другата ръка докоснете другия край на веригата за да я затворите. Ако има непрекъснатост на веригата, ще светне зеленият индикатор в дясната част на дисплея.

ВНИМАНИЕ ! Проводникът не трябва да е под напрежение. Това е опасно за живота.

- **ПРОВЕРКА ЗА НАПРЕЖЕНИЕ:** Сложете пръст върху, черната контактна пластина **Voltage Continuity Test** и с металния връх на тестера докоснете проводник или клема. На дисплея ще се появи информация за напрежението. Ако светят всички символи от 12V до 220V, значи напрежението е 220V и този проводник е **ФАЗА** (на проводник **НУЛА** няма да има показания на дисплея). Символ „МЪЛНИЯ“ в лявата част указва, че напрежението е променливо. За постоянно напрежение на дисплея ще виждате само цифрата 12.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



Щайнбергер

Електронни елементи за професионалисти и любители
София, ул. Хан Аспарух 1, тел.: 952-51-44

ГАРАНЦИОННА КАРТА

- Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
- Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
- Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
- Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
- Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външен сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най-различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
- Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
- Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
- Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
- При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
- Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
- Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
- При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
- Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
- Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144	Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505	Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213	Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424	Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316	Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362