

ИНСТРУКЦИИ за ПОЛЗВАНЕ на ТЕСТЕР за КОНТАКТИ №. 133140

PM6860ER е професионален тестер за контакти, с който лесно може да разберете, дали вашите контакти са правилно опроводени. PM6860ER не се нуждае от захранване и има LED индикация с 3 светодиода за възможни проблеми.

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не отваряйте корпуса, защото е възможно да се оголят части под напрежение.
- Пазете от висока влажност и вода.
- Ако има съмнения, че повече не е възможна безопасна експлоатация на уреда, тогава той не бива да се ползва повече. Вземете мерки това да не стане неволно !

Спецификации	
Обхват на напрежението	230V
Имитира утечка	>30mA
Тест GFCI/RCD	Да
Светодиоди показват състоянието на окабеляването на контакта	Правилно
	Липсваща Земя
	Разменени Фаза и Земя
	Разменени Фаза и Нула
Липсваща нула	
Размер	66 × 61 × 61 mm
Претеглете	47.5g
Оценка за безопасност	EN61010-1, EN61326, Cat. III 600V



ТЕСТВАНЕ

- Свържете тестера към „ШУКО“ адаптера от комплекта.
- Включете адаптера към контакт „ШУКО“ от електрическата мрежа.
- Отчетете състоянието на светодиодите и разчетете цветната таблица на лицевия панел на тестера. Комбинацията от два зелени и един червен светодиод показва общо пет състояния (едно правилно и четири възможни проблема).
- 1. Индикация за правилно свързване е 2 светещи зелени светодиода.
- 2. Светещ ляв, зелен светодиод указва липсваща **ЗЕМЯ**. Няма свързан заземяващ проводник към заземяващите пластини.
- 3. Светещ среден, зелен и червен светодиоди указва разменени **Фаза и Земя** или - Фазата е свързана към заземяващите пластини. Това е опасно, защото Фазата се подава към корпуса на свързаните уреди и веднага трябва да са оправени. Не свързвайте уреди към този контакт, докато не се коригира проблема.
- 4. Светещ ляв, зелен и червен светодиоди указва разменени **Фаза и Нула**. Завъртете тестера на 180 градуса в контакта и трябва да светнат двата зелени светодиода – индикация за коректно свързване. Тестерът показва правилно свързване, когато **Фазата** е към десния пин на **ШУКО** адаптера (когато гледате тестера отпред). Няма нужда от промени по контакта !
- 5. Светещ среден, зелен светодиод указва липсваща **Нула**. **Това е опасно!** Проблемът трябва да бъде намерен и отстранен. Не свързвайте уреди към този контакт, докато не се коригира проблема.
- **RCD TEST** проверява изправността на дефектнотокова защита, ако има такава. Натискането на оранжевия бутон, при светещи два зелени светодиода, симулира утечка на 30 mA и ще задейства изправна дефектнотоква защита. За инсталации без налична дефектнотоква защита няма смисъл да се натиска бутон **RCD TEST**, защото няма да последва нищо.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362