


Стабилизатор на мрежово напрежение „серво” тип, с мощност 1500VA . Осигурява постоянно напрежение на включените към него уреди. Разполага с 1 x 220V и 1 x 110V изходи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входно напрежение:	50V÷130V, 150V÷250V
Изходно напрежение:	220V, 110V
Честота:	50÷60 Hz
Фази:	1 фаза (монофазно напрежение)
Време за регулиране:	под 0,5s при промяна ±10%
Работна температура:	-50°C÷40°C
Относителна влажност:	до 90%
Изкривяване на синусовата форма:	не повече от 1%
Коефициент на полезно действие:	над 90%

ВНИМАНИЕ! Изходната мощност е максимална при 195V÷240V входно напрежение.



В тази таблица са показани възможностите за временно претоварване на стабилизатора и максимално допустимото време за работа в такъв режим.


ПРЕТОВАРВАНЕ (%)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (минути)
20	60
40	32
60	5

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Свържете захранващия кабел към контакт от ел. мрежа 220V_{AC} / 50 Hz и.
2. Свържете уред/консуматор към един от изходите.
3. Включете стабилизатора

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Моля, спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди.
- Не допускайте продължително претоварване на стабилизатора.
- Пазете от механични удари, висока влажност и температури надвишаващи посочените по-горе.
- Имайте в предвид, че ако включвате към стабилизатора уреди, представляващи индуктивен товар, те трябва да са с мощност 30÷50% по-ниска от максималната изходна мощност на стабилизатора.
- 110V-ят изход е с мощност 25% от максималната обявена за стабилизатора т.е. включвайте към този изход уреди с мощност 4 пъти по-малка от максималната.
- При нужда от подмяна, използвайте предпазител от същия тип и номинал, като оригиналния.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1
София, бул. "Прага" 22
Пловдив, ул. "Самара" 20
Варна, ул. "Поп Харитон" 10
Русе, бул. "Съединение" 37
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95

тел.: 952-51-44
факс: 852-70-03
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22
тел.: :84-22-00

