

Зарядното е допълнително оборудване към електрическо задвижване за велосипед. Служи за зареждане на пакет от 3/три/ еднакви (идентични) последователно свързани оловни акумулатори от 3 до 12Ah в закрити помещения. Устройството е защитено от късо съединение на изходните клеми и обратно свързване на акумулатора. Устройството е защитено от опити за зареждане на неизправни акумулатори и не функционира при напрежение на празен ход на пакета акумулатори по-ниско от 28-30V. Никога не опитвайте да зареждате батерии определени от производителя като незареждаеми или акумулатори различни от гореуказаните. Зарядното да се пази сухо. Недопустимо е заливането му с каквито и да е течности. При евентуално намокряне първо да се изключи захранващото напрежение(220V) и след това да се извади от контакта. Не зареждайте акумулатори с нарушена цялост, течове и други механични повреди. Устройството е снабдено с два светодиода на долния вентилационен отвор(от страната на кабела), жълт(WORK) и червен(CHARGE/READY).

Ред на работа:

1. Включете червената клема към (+) клема на пакета акумулатори.
2. Включете бялата клема към (-) клема на пакета акумулатори.

Трябва да светне жълтия светодиод. Ако не свети, проверете дали не са окислени клемите, правилно ли сте включили (+) и (-) и дали напрежението на пакета акумулатори е над 30V. Включете зарядното в електрическата мрежа само при светнал жълт светодиод. Светещ червен светодиод индикира течащ процес на заряд. Ако червеният светодиод не свети проверете наличието на захранващо напрежение(220V). Ако пакета акумулатори е напълно зареден след включване на устройството в контакта червеният светодиод ще светне за малко и ще изгасне. Когато червеният светодиод започне да изгасва през кратки паузи заряда е към края си. Акумулаторите са напълно заредени след трайно изгасване на червеният светодиод. Изключете устройството от контакта(220V) и откачете клемите от пакета акумулатори.

Разпространява: Щайнбергер

Произход: АНГ Пловдив

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62